

## PRODUKTDATENBLATT SIG 3015 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr



---

### Anwendungsgebiete

- Bahnverkehrssignalanlagen

---

### Produktvorteile

- Nebenwendel kann bei Ausfall schnell die Funktion der Hauptwendel übernehmen
- Unterschiedliche Leistungsstufen optimal auf die jeweilige Optik abgestimmt

---

### Produkteigenschaften

- Zweiwendellampe für höhere Betriebssicherheit der Signalanlage

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nennleistung       | 15/15 W |
| Bemessungsleistung | 15.00 W |
| Nennspannung       | 30 V    |

## Photometrische Daten

|               |         |
|---------------|---------|
| Lichtstrom    | 160 lm  |
| Lichtausbeute | 10 lm/W |

## Lichttechnische Daten

|           |     |
|-----------|-----|
| Startzeit | 0 s |
|-----------|-----|

## Maße &amp; Gewicht

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gesamtlänge                    | 67.00 mm              |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 29,6 mm <sup>1)</sup> |
| Durchmesser                    | 36,0 mm               |
| Produktgewicht                 | 18,6 g                |

<sup>1)</sup> ±0.15 mm / Abstand von der Spule bis zur Oberkante der Basis

## Lebensdauer

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 8800 h |
|-------------------------------|--------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung)    | BA20d  |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei             | Ja     |
| Bauform / Ausführung        | Kolben |

## Einsatzmöglichkeiten

|               |      |
|---------------|------|
| Brennstellung | hs30 |
|---------------|------|

## Länderspezifische Informationen

|               |      |
|---------------|------|
| Bestellnummer | 3015 |
|---------------|------|

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | BA20d    |
| Länge                                                   | 67,00 mm |
| Höhe                                                    | 36,0 mm  |
| Breite                                                  | 36,0 mm  |

Sicherheitshinweise

- Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Signalgebern/Leuchten erlaubt. Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                       | Name des Dokuments |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Konformitätserklärung | GLS                |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4050300831336 | Unverpackt<br>1                        |                                     | 18.60 g       |           |
| 4050300559322 | Faltschachtel<br>10                    | 193 mm x 78 mm x 76 mm              | 218.00 g      | 1.14 dm³  |
| 4099854217685 | Versandschachtel<br>200                | 410 mm x 400 mm x 179 mm            | 4720.00 g     | 29.36 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.