



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Motion Sensor White

SMART+ WIFI Motion Sensor | SMART+ liiketunnistin WiFi-tekniologialla



Käyttökohteet

- Älykoti sisä- ja ulkokäyttöön
- Missä tahansa älykäs ohjaus ja automaatio toteutetaan yhteensopiviin älykotijärjestelmiin

Tuote-edut

- Yhteensopivien SMART+ WiFi -tuotteiden helppo ohjaus ja automatisointi havaittujen liikkeiden perusteella
- Ilmoitus havaitusta liikkeestä
- Valvoo liiketunnistuksen historiaa

Tuoteominaisuudet

- Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
- Langaton PIR-älyliiketunnistin jopa 5 metrin havainnointietäisyydellä
- Yksinkertainen ja joustava asennus teipillä tai ruuveilla
- Ladattava akku ja parannettu akun käyttöikä (8 kuukauden käyttöaika latauksella, 10 tunnistusta päivässä)
- Tuote voidaan valinnaisesti toimittaa pysyvällä kiinteällä virtalähteellä USB-C:n kautta
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Akun varaustason voit tarkistaa SMART+ WiFi -sovelluksesta

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	5 V
Toimintatapa	Patteri/Akku

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	47,2 g
Pituus	60,30 mm
Leveys	60,30 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	60.30 mm
Korkeus	20,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	20.50 mm

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+50 °C
---------------------------------	--------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

Tekniset varusteet

– Kiinteä akku ja helppo lataus USB-C-liitännän kautta

- Installation kit included
- USB-C-latauskaapeli ei sisälly
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ WIFI MOTION SENSOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI MOTION SENSOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART WIFI MOTION SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854333088	Yksikköpakkaus 1	31 mm x 78 mm x 149 mm	64.00 g	0.36 dm ³
4099854333095	Kuljetuslaatikko 8	166 mm x 134 mm x 165 mm	609.00 g	3.67 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.