



TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI Multipower Socket EU White

SMART+ WIFI Multipower Socket GEN2 | SMART+ MULTI POWER SOCKET EU, jossa 4 älypistorasiaa ja USB-portit WiFi-tekniikalla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- USB-portit käytettävissä virtalähteenä

Tuote-edut

- Smart Multi -älyjatkajohto: Sähkölaitteiden helppo liittäminen älypistokkeiden ja älykkäiden USB-porttien kautta
- Mittaa liitettyjen sähkölaitteiden sähkönkulutusta
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän
- Langaton ohjaus sovelluksella tai ääniohjauksella

Tuoteominaisuudet


- Neljä erikseen ohjattavaa älypistorasiaa ja neljä yhdessä ohjattavaa USB-liitintä laitteiden lataamista varten (2x USB-A ja 2x USB-C)
- USB-laturi: Pikalataus USB Power Deliveryllä (USB PD), jopa 20 W teho
- Virtapistokkeita voidaan ohjata yksittäin ja USB-portteja ohjataan yhtenä ryhmänä
- Korkea kytkentäteho: jopa 3 680 W/16 A
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen
- 1,5 m liitosjohto
- Verkkoprotokolla: WiFi (2,4 GHz)
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ohjattavissa äänikomennoilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Ohjattavissa SMART+ WiFi -kaukosäätimellä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	16 A
Verkkotaajuus	50 Hz

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	586,00 g
Pituus	315 mm
Leveys	62 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	62 mm
Korkeus	40 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	40 mm

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	10000
-----------------------	-------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

MUUT OMINAISUUDET

Kytkenätapa	Pistoke
Yhteensopiva älykotijärjestelmä	Amazon Alexa / Google Home

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20

Turvallisuustiedot

- Irrota lämpöä tuottavat laitteet käytön jälkeen verkkojännitteestä mekaanisesti, myös SMART+ Multi Power Socket -jatkojohdosta. Tällä tavalla vältetään laitteiden tahattomalta päälle kytkentymiseltä.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkenäkertojen määrään

väheneeseen.

- Älä käytä SMART+ Multi -jatkajohtoa lääkinällisten laitteiden kanssa.
- Liitettävä automaattikatkaisijaan (enintään 16 A)
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ MULTIPower SOCKET
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Lakitiedot	Safety insert G11234413
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI MULTIPower SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854418198	Yksikköpakkaus 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm ³
4099854418204	Kuljetuslaatikko 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.