

FICHE PRODUIT

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Télécommande et détecteur de remplacement pour luminaires HIGH BAY GEN 4



Avantages du produit

- Installation facile du détecteur


Caractéristiques du produit

- Télécommande pour les paramètres avancés du détecteur

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	117 mm
Largeur	56 mm
Hauteur	15,0 mm
Poids du produit	32,00 g



APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

DÉTECTEUR

Temps commutation commandé par capteur	5 s...30 min
Plage détection détecteur de mouvement	3...15 m
Seuil détection lum du jour du capteur	2...200 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Déclarations de conformité	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité UKCA	HB SENSOR

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075611436	Etui carton fermé 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm³
4058075611443	Carton de regroupement 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.